

Nr artykułu : 6SL3256-0VE00-6AA0

Nr zamówienia klienta :  
Nr zamów. :  
Nr oferty :  
Wskazówka :

Nr poz. :  
Nr kompletacji :  
Projekt :



Rysunek podobny

### Wejścia / Wyjścia

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Wejścia cyfrowe                      |                                       |
| Liczba wejść cyfrowych <sup>1)</sup> | 2                                     |
| Przekrój podłączenia                 | 0,20 ... 0,75 mm² (AWG 22 ... AWG 18) |
| Napięcie wejściowe (0→1)             | 11 V                                  |
| Napięcie wejściowe (1→0)             | 5 V                                   |
| Napięcie wejściowe, maks.            | 30 V                                  |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Wyjścia cyfrowe              |                   |
| Liczba wyjść cyfrowych       | 2                 |
| Przekrój podłączenia         | 0,75 mm² (AWG 18) |
| Prąd wyjściowy <sup>2)</sup> | 0,5 A             |

### Dane mechaniczne

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Wymiary   |                  |
| Szerokość | 570 mm (2,25 in) |
| Wysokość  | 90 mm (3,54 in)  |
| Głębokość | 33 mm (1,29 in)  |

<sup>1)</sup>DI 5, DI 6: Digital Input  
<sup>2)</sup>Cyfrowe wyjście przekaźnikowe DO3, DO4, obciążenie rezystancyjne 0,5A przy 250 V AC; 0,5 A przy 30 V DC