

## Karta danych filtra sinusoidalnego

Nr artykułu : 6SL3000-2CE32-3AA0

Nr zamówienia klienta :  
Nr zamów. :  
Nr oferty :  
Wskazówka :

| Dane projektowe |               |
|-----------------|---------------|
| Ilość faz       | 3 AC          |
| Napięcie sieci  | 380 ... 480 V |
| Prąd projektowy | 225,0 A       |
| Moc tracona     | 0,350 kW      |

| Dane elektryczne |          |
|------------------|----------|
| Indukcyjność     | 0,35 mH  |
| Pojemność        | 28,20 µF |

| Dane mechaniczne |                       |
|------------------|-----------------------|
| Rodzaj ochrony   | IP00                  |
| Ciężar netto     | 124,00 kg (273,37 lb) |

| Wymiary   |                        |
|-----------|------------------------|
| Szerokość | 6 200,0 mm (24,41 in)  |
| Wysokość  | 30 000,0 mm (11,81 in) |
| Głębokość | 320,0 mm (12,60 in)    |



Rysunek podobny

Nr poz. :  
Nr kompletacji :  
Projekt :

| Przyłącza                           |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Przyłącze energetyczne power module |                                             |
| Wykonanie                           | Przyłącze płaskie dla końcówki przewodu M10 |
| Przekrój podłączenia                | 185,00 mm² (AWG -5)                         |
| Przyłącze energetyczne silnika      |                                             |
| Wykonanie                           | Przyłącze płaskie dla końcówki przewodu M10 |
| Przekrój podłączenia                | 185,00 mm² (AWG -5)                         |
| Długość przewodu silnika, maks.     |                                             |
| Ekranowany                          | 300,00 m (984,25 ft)                        |
| Nieekranowany                       | 450,00 m (1 476,38 ft)                      |
| Przyłącze PE                        |                                             |
| Wykonanie                           | Wkręt M10                                   |

| Normy                   |       |
|-------------------------|-------|
| Poświadczenie zgodności | CURus |