



bezpiecznik przepięciowy, warystor z LED, AC 127-240 V, 50/60 Hz, DC 70-150 V, do styczników 3RT2.3 i 3RT2.4

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Bezpiecznik przepięciowy
oznaczenie produktu	Warystor z LED
oznaczenie typu produktu	3RT29
możliwość zastosowania	do styczników 3RT2.3 i 3RT2.4
Ogólne dane techniczne	
świadczenie kwalifikacyjne	CE / UL / CSA
Wielkość stycznika	S2, S3
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2014
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
Waga	0,006 kg
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC/DC
zasilające napięcie sterujące przy AC	
• przy 50 Hz wartość znamionowa	127 ... 240 V
• przy 60 Hz wartość znamionowa	127 ... 240 V
Częstotliwość napięcia sterującego	
• 1 wartość znamionowa	50 Hz
• 2 wartość znamionowa	60 Hz
zasilające napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa	70 ... 150 V
Wykonanie tłumika przepięć	Warystor z diodą LED
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	7,04 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,089 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	6,96 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	-0,0061 kg
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie
wysokość	30 mm
szerokość	30 mm
głębokość	15 mm
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2936-1JL00>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2936-1JL00>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2936-1JL00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2936-1JL00&lang=en





Ostatnia zmiana:

27.02.2025 