



cewka magnetyczna, AC 100 V, 50/60 Hz / 110 V, 60 Hz, do styczników 3RT2325-A, 3RT2.26-A, 3RT2.27-A i 3RT2028-A

Nazwa markowa produktu		SIRIUS
kategoria produktu		Cewki magnetyczne
oznaczenie produktu		Cewka
oznaczenie typu produktu		3RT29
Ogólne dane techniczne		
Strata mocy [V·A] cewki magnetycznej w przypadku AC typowa		9,8 VA
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)		10/01/2009
Waga netto na jedn.		0,08 kg
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego		AC
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC • przy 50 Hz wartość znamionowa • przy 60 hz		100 V 100 ... 110 V
współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy AC • przy 50 Hz • przy 60 hz		0,8 ... 1,1 0,85 ... 1,1
Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC • przy 50 Hz • przy 60 hz		77 VA 87 VA
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki • przy 50 Hz • przy 60 hz		0,82 0,76
Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC • przy 50 Hz • przy 60 hz		9,8 VA 87 VA
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki • przy 50 Hz • przy 60 hz		0,25 0,8
Zezwolenia Certyfikaty		
deklaracja środowiskowa produktu		
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji		0.0885 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji		6.96 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life		-0.0061 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem		7.04 kg
Environment		General Product Approval
		EMV

[Environmental Con-
firmations](#)



Maritime application

other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2926-5AG61>

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-5AG61>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2926-5AG61>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AG61&lang=en

Ostatnia zmiana:

26.05.2026