

KASETY STEROWNICZE TYPU KP

KARTA KATALOGOWA

nr.: KK-K_KP









Kasety sterownicze wyposażone są we wszystkie typy lampek sygnalizacyjnych i/lub przycisków sterowniczych $\varnothing 22$ mm i $\varnothing 33$ mm produkcji SN PROMET. Obudowa kasety wykonana jest z ABS w kolorze szarym lub żółtym. Kasety są przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, wolnych od chemicznie czynnych lub na wolnym powietrzu pod zadaszeniem. Wykonujemy instalację elektryczną wewnątrz kaset. Kasety mogą być wyposażone w tabliczki informacyjne służące do opisu funkcji lampek lub przycisków.



DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Stopień ochrony - bez wyposażenia - kasecja z wyposażeniem	IP 67 Zależnie od wyposażenia
Temperatura pracy	-40...+80 °C
Ognioodporność	UL94 - HB
Kolor obudowy	Szary, żółty
Maksymalna ilość torów prądowych - dla NEF30 - dla NEF22	4 3
Wielkość dławika	Pg11, Pg 13.5, Pg16
Montaż	4 wkrętami M4 (stalowymi)
Rozstaw otworów mocujących - KP1 - KP2 - KP3	70x64 100x64 150x64















TYPY KASET

KASETY TYPU KP1













Zdjęcie	Typ kasety	Schemat	Przyciski sterownicze	Lampka sygnalizacyjna	Dławik	Kolor
	KP1-S1		NEF30-DR c XY	-	Pg11	szary
	KP1-S2		NEF30-D c XY	-	Pg11	szary
	KP1-S3		NEF30-DRP c XY	-	Pg11	żółty

	KP1-S4		NEF30-DRP c XY	-	Pg11	szary
---	--------	---	----------------	---	------	-------

KASETY TYPU KP2

Zdjęcie	Typ kasety	Schemat	Przyciski sterownicze	Lampka sygnalizacyjna	Dławik	Kolor
	KP2-S1		NEF30-UK z X NEF30-UW c Y	-	Pg11	szary
	KP2-S2		NEF30-DR c Y	NEF30-Leg	Pg11	szary
	KP2-S11		NEF22T-K z X NEF22T-K c Y	-	Pg11	szary
	KP2-S12		NEF22T-K z X NEF22T-W c Y	-	Pg11	szary
	KP2-S13		NEF22T-K z X NEF22T-DR/P c Y	-	Pg11	szary
	KP2-S14c		NEF22T-K z X	L22Dc 24-230V	Pg11	szary
	KP2-S14z		NEF22T-K z X	L22Dz 24-230V	Pg11	szary

KASETY TYPU KP3

Zdjęcie	Typ kasety	Schemat	Przyciski sterownicze	Lampka sygnalizacyjna	Dławik	Kolor
	KP3-S11		NEF22T-K z X NEF22T-K c Y NEF22T-DR/P c Y	-	Pg11	szary
	KP3-S12z		NEF22T-K z X NEF22T-K c Y	L22Dz 24-230V	Pg11	szary
	KP3-S12c		NEF22T-K z X NEF22T-K c Y	L22Dc 24-230V	Pg11	szary
	KP3-S12b		NEF22T-K z X NEF22T-K c Y	L22Db 24-230V	Pg11	szary
	KP3-S13		NEF22T-K z X NEF22T-K c Y NEF22T-K z X	-	Pg11	szary
	KP3-S14		NEF22T-K z X NEF22T-K z X NEF22T-K c Y	-	Pg11	szary

WYMIARY

Typ kasety	Wymiary w mm					
	A	B	C	D	E	F
KP-1	110	80	78	<120	>28	24
KP-2	140	80	78	<120	>28	24
KP-3	190	80	78	<120	>28	24

