



wkładka topikowa SITOR wielkość 3 250A aR 1100V DC/1800V VSI 1300 V DC
UL @MBC 5xIn zestyki śrubowe czujniki szczelinowe M10 210 mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wkładka bezpiecznikowa SITOR
wykonanie produktu	z zestykami nożowymi ze szczelinami
wykonanie wskaźnika zadziałania	ze wskaźnikiem czołowym
wykonanie styku łączeniowego	czujniki szczelinowe M10 210mm
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	SITOR, typ NH
Ogólne dane techniczne	
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	NH3
charakterystyka wkładki bezpiecznikowej	aR
rodzaj napięcia napięcia roboczego	DC
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające	1 100 V
• przy DC	
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu	100 kA
• przy DC zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa	
• zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa	
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	110 W
Strata mocy [W]	110 W
• w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	
• maksymalna	110 W
Szczegóły produktu	
opis produktu	ze szczelinowymi zestykami nożowymi, posrebrzane
akcesoria zawarte w zakresie dostawy	nie
Konstrukcja mechaniczna	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
Waga netto na jedn.	1,872 kg
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	-20 °C
• minimalny	
• maksymalny	
Kategoria środowiskowa	Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval



General Product Ap- proval	other
-------------------------------	-------

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NB1328-4KK11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NB1328-4KK11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NB1328-4KK11

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



