



bezpiecznik przepięciowy, kombinacja diod DC 24 V, do styczników 3RT2.3 i 3RT2.4

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Bezpiecznik przepięciowy
oznaczenie produktu	Kombinacja diod
oznaczenie typu produktu	3RT29
możliwość zastosowania	do styczników 3RT2.3 i 3RT2.4
<b>Ogólne dane techniczne</b>	
świadectwo kwalifikacyjne	CE / UL / CSA
Wielkość stycznika	S2, S3
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2014
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
Waga	0,006 kg
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	DC
Częstotliwość napięcia sterującego	
• 1 wartość znamionowa	50 Hz
• 2 wartość znamionowa	60 Hz
zasilające napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa	24 V
Wykonanie tłumika przepięć	Kombinacja diodowa
<b>Warunki środowiska</b>	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
<b>Environmental footprint</b>	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem	7,04 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji	0,089 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji	6,96 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life	-0,0061 kg
<b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie
wysokość	30 mm
szerokość	30 mm
głębokość	15 mm
<b>Zezwolenia Certyfikaty</b>	
General Product Approval	EMV

[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

other

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

Railway

Environment

[Special Test Certificate](#)



[Environmental Confirmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2936-1ER00>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2936-1ER00>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2936-1ER00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2936-1ER00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2936-1ER00&lang=en)





Ostatnia zmiana:

27.02.2025 