



Obudowa dla przyrządy sterujące, 22 mm, okrągły, Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, górna część obudowy szara, 1 punkt sterujący z tworzywa sztucznego, zagłębienie na tabliczkę, A=przycisk czarny z tabliczką: O 1NC, przyłącze śrubowe, mocowanie do podłoża, Dołączona tabliczka

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SIRIUS ACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obudowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| oznaczenie typu produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3SU1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wyposażenie urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A = przycisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| numer artykułu producenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dostarczonego bloku styków</li> <li>dostarczonego bloku styków w punkcie sterowniczym A 1</li> <li>dostarczonego uchwyty</li> <li>dostarczonego uchwyty w punkcie sterowniczym A</li> <li>dostarczonego elementu wykonawczego</li> <li>dostarczonego elementu wykonawczego w punkcie sterowniczym A</li> <li>dostarczonej pustej obudowy</li> <li>dostarczonych akcesoriów</li> <li>dostarczonych akcesoriów w punkcie sterowniczym A</li> </ul> | <p>A1 = 3SU1400-2AA10-1CA0<br/> <a href="#">3SU1400-2AA10-1CA0</a></p> <p>A = 3SU1500-0AA10-0AA0<br/> <a href="#">3SU1500-0AA10-0AA0</a></p> <p><a href="#">3SU1000-0AB10-0AA0</a><br/> <a href="#">3SU1000-0AB10-0AA0</a></p> <p><a href="#">3SU1801-0AA00-0AB1</a></p> <p>A = 3SU1900-0AF16-0QA0<br/> <a href="#">3SU1900-0AF16-0QA0</a></p> |
| <b>Obudowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie obudowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Z miejscem na etykietę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kształt przedniej części obudowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwadratowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| materiał obudowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tworzywo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Liczba punktów sterowniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| element składowy produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>urządzenie ZATRZYMANIE AWARYJNE</li> <li>kołnierz ochronny</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Nie</p> <p>Nie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| kolor górnej części obudowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Szary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| stan przy dostawie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>jako zestaw</li> <li>wstępne okablowanie na listwie zaciskowej</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Nie</p> <p>Nie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rodzaj montażu obudowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pionowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Element uruchamiający</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przycisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| możliwość zastosowania wyłącznik awaryjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| wyposażenie produktu odciecie obwodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| kolor napędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| materiał napędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tworzywo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kształt napędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Okrągły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Liczba bloków styków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pierścień frontowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| element składowy produktu pierścień metalowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie pierścienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>materiał pierścienia</b>                                                                                              | Tworzywo                                                                                                                                                                                |
| <b>kolor pierścienia</b>                                                                                                 | Czarny                                                                                                                                                                                  |
| <b>Uchwyt</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |
| <b>materiał uchwytu</b>                                                                                                  | Tworzywo                                                                                                                                                                                |
| <b>Wyświetlacz</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Liczba bloków LED</b>                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |
| <b>funkcja produktu</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
| • wymuszone otwarcie                                                                                                     | Tak                                                                                                                                                                                     |
| • funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE                                                                                           | Nie                                                                                                                                                                                     |
| • funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE                                                                                           | Nie                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stopień ochrony IP</b>                                                                                                | IP66, IP67, IP69(IP69K)                                                                                                                                                                 |
| <b>Stopień ochrony NEMA</b>                                                                                              | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 K, 13                                                                                                                                                            |
| <b>odporność na wstrząsy</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                                                                                               | Półfala sinusoidalna 15g / 11 ms                                                                                                                                                        |
| • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373                                                                             | Kategoria 1, Klasa B                                                                                                                                                                    |
| <b>wytrzymałość zmęczeniowa</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
| • zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                                                | 10 ... 500 Hz: 5g                                                                                                                                                                       |
| • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373                                                                             | Kategoria 1, klasa B                                                                                                                                                                    |
| <b>oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009</b>                                                           | S                                                                                                                                                                                       |
| <b>prąd ciągły charakterystyki C wyłącznika silnikowego</b>                                                              | 10 A; Dla prądu zwarcowego poniżej 400 A                                                                                                                                                |
| <b>prąd ciągły szybkiego bezpiecznika DIAZED</b>                                                                         | 10 A                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prąd ciągły wkładki bezpiecznikowej DIAZED gG</b>                                                                     | 10 A                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dyrektywa RoHS (data)</b>                                                                                             | 10/01/2014                                                                                                                                                                              |
| <b>Waga</b>                                                                                                              | 291 g                                                                                                                                                                                   |
| <b>napięcie robocze</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
| • przy AC                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
| — przy 50 Hz wartość znamionowa                                                                                          | 5 ... 500 V                                                                                                                                                                             |
| — przy 60 Hz wartość znamionowa                                                                                          | 5 ... 500 V                                                                                                                                                                             |
| • przy DC wartość znamionowa                                                                                             | 5 ... 500 V                                                                                                                                                                             |
| <b>Komunikacja/ Protokół</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
| wykonanie złącza do komunikacji                                                                                          | Brak                                                                                                                                                                                    |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wykonanie styku styków pomocniczych</b>                                                                               | Stop srebra                                                                                                                                                                             |
| <b>liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych</b>                                                               | 1                                                                                                                                                                                       |
| <b>liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych</b>                                                                 | 0                                                                                                                                                                                       |
| <b>Przylączy/ Zaciski</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
| wykonanie przylączy elektrycznych modułów i akcesoriów                                                                   | Przylączy śrubowe                                                                                                                                                                       |
| <b>wykonanie przylączy elektrycznych na obudowie</b>                                                                     | Prowadzenie przewodów góra i dół, z każdej 1 x M20                                                                                                                                      |
| <b>moment dokręcenia śrub w uchwycie</b>                                                                                 | 1 ... 1,2 N·m                                                                                                                                                                           |
| <b>Moment dociągający śrub montażowych w pokrywie obudowy</b>                                                            | 1,5 ... 1,7 N·m                                                                                                                                                                         |
| moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny ...<br>moment dokręcania w przypadku przylączy śrubowego<br>maksymalny | 0,8 ... 0,9 N·m                                                                                                                                                                         |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
| <b>temperatura otoczenia</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
| • podczas pracy                                                                                                          | -25 ... +70 °C                                                                                                                                                                          |
| • podczas magazynowania                                                                                                  | -40 ... +80 °C                                                                                                                                                                          |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721                                                                     | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona w przypadku wszystkich urządzeń za tablicą przednią) |
| <b>Environmental footprint</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                                                                   | Tak                                                                                                                                                                                     |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem                                                          | 0,787 kg                                                                                                                                                                                |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji                                               | 0,566 kg                                                                                                                                                                                |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji                                            | 0,235 kg                                                                                                                                                                                |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life                                                  | -0,015 kg                                                                                                                                                                               |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |
| rodzaj montażu modułów i akcesoriów                                                                                      | Mocowanie do podłoża                                                                                                                                                                    |
| <b>wysokość</b>                                                                                                          | 85 mm                                                                                                                                                                                   |

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| szerokość                                                       | 85 mm      |
| głębokość                                                       | 75 mm      |
| Kształt otworu instalacyjnego                                   | Okrągły    |
| <b>Akcesoria</b>                                                |            |
| Liczba etykiet                                                  | 1          |
| oznaczenie tabliczki identyfikacyjnej dla przyrządu sterującego | A = O      |
| kolor tabliczki identyfikacyjnej                                | A = czarny |
| Liczba tabliczek wkładanych                                     | 0          |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                   |            |
| General Product Approval                                        | other      |



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

|       |             |
|-------|-------------|
| other | Environment |
|-------|-------------|

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1801-0AE00-2AB1>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1801-0AE00-2AB1>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1801-0AE00-2AB1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1801-0AE00-2AB1&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1801-0AE00-2AB1&lang=en)



