

SITOR rozłącznik bezpiecznikowy- przełącznik 10x 38, do 32 A, 690 V AC



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy SITOR
konstrukcja mechanizmu napędowego	pokrętko przełączające obrotowe
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	1
wielkość wkładki bezpiecznikowej	10x38
kategoria użytkowania	według IEC 60947-3; AC 22B/32 A/400 V; AC22B/10 A/690 V
wielkość wkładki bezpiecznikowej	10 x 38 mm
napiecie robocze	• przy AC wartość znamionowa maksymalny 690 V • przy DC wartość znamionowa maksymalny 800 V
Klasa ochrony	
stopień ochrony IP od przodu	IP20
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	32 A
Stosowność	
możliwość zastosowania jako łącznik główny	Nie
możliwość zastosowania rozłącznik izolacyjny	Tak
możliwość zastosowania wyłącznik awaryjny	Nie
możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa	Tak
Funkcja produkt	
funkcja produktu kontrola bezpieczników	Nie
Zwarcie	
warunkowy prąd zwarcowy (I _q) wartość znamionowa	50 kA
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	• minimalny 1,5 mm² • maksymalny 25 mm²
wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze śrubowe
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	80 mm
głębokość	58 mm
rodzaj montażu	• montaż na podłodze Nie • montaż na szynach Nie
Waga netto na jedn.	50,5 g
Zezwolenia Certyfikaty	

Environment		General Product Approval			
Environmental Confirmations		Environmental Confirmations			
General Product Approval					other
		Confirmation			Miscellaneous
other					
Confirmation					

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NC1091>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NC1091>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1091

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simarisiemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>



