SIEMENS

Karta informacyjna 3RT2924-5AF01



cewka magnetyczna, AC 110 V, 50 Hz, do styczników 3RT2023-.A, 3RT2024-.A i 3RT2025-.A

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Cewki magnetyczne
oznaczenie produktu	Cewka
oznaczenie typu produktu	3RT29
Ogólne dane techniczne	
Strata mocy [V·A] cewki magnetycznej w przypadku AC typowa	7,6 VA
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2009
Waga netto na jedn.	0,075 kg
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC	
● przy 50 Hz wartość znamionowa	110 V
współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy AC	
● przy 50 Hz	0,8 ... 1,1
● przy 60 hz	0,85 ... 1,1
Pobór mocy cewki elektromagnesu przy AC	
● przy 50 Hz	65 VA
● przy 60 hz	73 VA
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą zamykania cewki	
● przy 50 Hz	0,82
● przy 60 hz	0,76
Pozorna moc trzymania cewki elektromagnesu przy AC	
● przy 50 Hz	7,6 VA
● przy 60 hz	7,2 VA
Współczynnik indukcyjny mocy z mocą trzymania cewki	
● przy 50 Hz	0,25
● przy 60 hz	0,28

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval			EMV	Maritime application
Environmental Confirmations	EAC	CE EG-Konf.	UKCA	RCM	BUREAU VERITAS

Maritime application	other

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Confirmation

Miscellaneous

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2924-5AF01
CAx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2924-5AF01
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2924-5AF01
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2924-5AF01&lang=en

Ostatnia zmiana: 2.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens